

## CABELCON 90-FM-FF ADAPTER

Złącze kątowe, adapter F wtyk do F nasadka 90 stopni.

Idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie dostęp do fabrycznie zamontowanych złączy jest utrudniony ze względu na ograniczoną ilość miejsca lub estetykę.

Złącze gwarantuje właściwe parametry połączenia. Adapter jest wykonany z wysokiej jakości materiałów. Może być stosowany zarówno w technologii HFC, SAT jak i SMATV. Pasma przenoszenia to 0,3-3000 MHz.



### GŁÓWNE CECHY:

- Wygodny i szybki montaż
- Zakres pracy do 3 GHz
- Tłumienność niedopasowania >23dB
- Ułatwia montaż urządzeń i kabli w trudno dostępnych miejscach.

### SUGEROWANE PRODUKTY:

- Kabel koncentryczny [TT 102 Cu Trishield Eca, Dca](#)
- [Kabel koncentryczny TT 102 CCS Trishield Eca, Dca](#)
- Kabel koncentryczny [TT 113 Cu Trishield Eca](#)
- Rozgałęźniki serii [RCT \(do 1.2GHz\)](#) oraz [RS \(do 2,4GHz\)](#)

## PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	90-FM-FF ADAPTER
Zakres częstotliwości pracy	0,3-3000 MHz
Tłumienność wtrąceniowa (typ) dB 0,3-3000 MHz	<0,6
Tłumienność niedopasowania (typ) dB	
0,3-500 MHz	-25
500-860 MHz	-20
860-1000 MHz	-18,6
1000-1750 MHz	-14
1750-2150 MHz	-12,4
2150-3000 MHz	-9,5
Ekranowanie	(>100dB)
Impedancja	75 Ohm
Indeks	WZL-0300-024-01
Opakowanie	Worek foliowy
EAN	5707957054289